

Сетевой видеореги­стратор DHI-NVR4204/4208/4216/4232

Паспорт

Назначение

Сетевой IP-видеореги­стратор DHI-NVR4204/4208/4216/4232 – это законченное независимое IP-устройство, предназначенное для хранения видеоданных, полученных с IP-камер. Программное обеспечение регистратора позволяет осуществлять как просмотр живого видео, так и управление настройками камеры.



Особенности

Создание рабочего места. Видеореги­стратор имеет HDMI, VGA видеовыходы, и USB порты для подключения периферийных устройств, что позволяет создать на его базе рабочее место оператора, не прибегая к установке ПЭВМ.

Защита от вирусов и несанкционированного доступа. Благодаря тому, что операционной системой сетевого видеореги­стратора является Linux, он устойчив к вирусным атакам и действию вредоносного программного обеспечения.

RS-485. Позволяет управлять поворотными камерами и подключать устройства по протоколу RS-485.

Удалённый доступ. Поддержка удаленного доступа через web-интерфейс, доступны клиентские приложения, CMS.

Тревожные входы. Возможность подключения тревожных извещателей (4 тревожных входа и 2 тревожных выхода)

Технические характеристики

Модель	DHI-NVR4204	DHI-NVR4208	DHI-NVR4216	DHI-NVR4232
Количество каналов	4	8	16	32
Видеовыход	HDMI, VGA, BNC			
Разрешение видеовыхода	до 1920x1080			
Максимальная скорость записи	200 Mbps			
Операционная система	Embedded Linux			
Максимальное разрешение записи	5Mp(2560x1920)			
Сжатие	H.264, MJPEG			
Жесткие диски	2 внутренних SATA (до 4 Тб каждый)			
Ethernet-порты	1x10/100/1000 Мбит/с			
Внешние порты	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x RS485			
Тревожные входы	4 тревожных входа, 2 тревожных выхода			
Аудио	1 x аудиовход, 1 x аудиовыход			
Напряжение	12V DC (блок питания в комплекте)			
Энергопотребление	20Вт			
Габариты (В x Ш x Г)	1U, 375 x 285 x 50 мм			
Масса (без жестких дисков)	2.0 кг			
Рабочая температура	-10° C ~ 55°С			
Рабочая влажность	10% ~ 90%			
Удаленный клиент	Веб-интерфейс, мобильные приложения, CMS			
Платформа мобильного клиента	iOS, Android, WP			
Поддержка русского языка	Есть			

Правила и условия монтажа и подключения

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

- 1) Распаковать устройство.
- 2) Свериться со списком совместимых жестких дисков и установить их в соответствии с руководством по эксплуатации. Для получения оптимальной производительности устанавливайте диски одной модели и ёмкости.
- 3) Подключите устройство, камеры и маршрутизатор/коммутатор. Если Вам необходимо просматривать видео через Интернет, пожалуйста, подключитесь к маршрутизатору со связью с Интернетом.
- 4) Подключите монитор. Возможно подключение мониторов как VGA, так и HDMI.
- 5) Подключите питание, после подключения к источнику питания, нажмите кнопку включения.
- 6) Установить параметры устройства с помощью стартового меню.

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается эксплуатация видеорегистратора в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка видеорегистратора, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка видеорегистратора на наклонные поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса видеорегистратора от пыли и грязи, проверку правильности установок, качества кабельных соединений и подключений разъемов.

При обнаружении неисправностей видеорегистратор должен быть передан в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект поставки входят:

- видеорегистратор;
- монтажные принадлежности;
- паспорт, гарантийный талон, компакт-диск.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Видеорегистратор упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация и хранение видеорегистратора допускается при температуре окружающего воздуха от -10°C до +55°C и относительной влажности воздуха до 90%. Видеорегистратор в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения видеорегистратора при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед установкой устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Возможные неисправности:

- 1) Если видеорегистратор не включается, проверьте наличие питания в сети, и правильность подключения видеорегистратора
- 2) Если видеорегистратор не определяется в локальной сети или не обнаруживает сетевые камеры, проверьте ваше сетевое подключение, сетевые настройки и исправность работы сетевого оборудования.
- 3) Если жесткий диск, установленный в видеорегистратор, не определяется, проверьте правильность установки и наличие модели жесткого диска в списке совместимого оборудования.
- 4) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет три года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Производитель: ZHEJIANG DANHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата изготовления:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)